

## Control Remoto para Inversores

Modelo RC-200



### Características del Diseño

- LCD indica voltios CA, CA amps, energía de frecuencia (watts) y factor de energía
- Indicators LED para sobrecarga, sobre temperatura y encendido
- 15' cable
- Sold separately

Control remoto alámbrico opcional disponible para los modelos de inversores PST Series 1500W y 2000W.

MODELO NO.		RC-200
<b>INVERSORES COMPATIBLES</b>	LOS NÚMEROS DE MODELO	PST-1500-12, PST-1500-24 PST-2000-12, PST-2000-24
<b>VISUALIZACIÓN</b>	VISUALIZACIÓN DE LCD	Voltios CA (V), CA Amps (A), Frecuencia (Hz), Voltaje CA (V), CA (A), Frecuencia (Hz), Potencia activa (Watts), Potencia aparente (VA) y Factor de Potencia (PF)
	LUCES INDICADORAS LED	Sobrecarga, Sobre temperatura y encendido
<b>ENTRADA / SALIDA CONEXIONES</b>	JUEGO DE CABLES	Cable RJ-50 (10p10C) con conexiones crossed-over y rolled-over. Longitud: 4.6m (15')
<b>AMBIENTE</b>	RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACION	0°C a 40°C / 32°F a 104°F
<b>DIMENSIONES</b>	(L X ANCH X ALT), MM	110 x 65 x 24.7
	(L X ANCH X ALT), PULGADAS	4.33 x 2.56 x 0.97
<b>PESO</b>	PESO SIN CABLES	85 g / 0.04 lbs
	PESO CON CABLES	256 g / 0.12 lbs